

レンタル負荷装置

■ ラインアップ1 / 主要諸元

製品機種		交流模擬抵抗負荷装置						
		RENT-106S	RENT-106S2	MR-21.6KS	3MR-206B-R	3MR-210AS-R2	3MR-212AS-R2	3MR-212AS-R
試験相数		単相2線式	単相2線式	単相2線式	三相4線式	オープン△回路	オープン△回路	三相4線式
周波数		45~400Hz						
試験電圧	三相	単相100V	単相100V	単相100V/200V (切換式)	200V	200V/346V	200V/346V	200V
	単相				100V/200V	単相200V	単相200V	100V/200V
	単相3線				100V-0-100V			100V-0-100V
負荷容量	三相	6kW (150W×20Step) 1kW×3回路	6kW (100W×20Step) 2kW×2回路	6kW (300W×20Step)	6kW	10kW	12kW	12kW
	単相				4.5kW/3kW	10kW	12kW	9kW/6kW
	単相3線				3kW			6kW
最小分解能	三相	微調整回路付	100W	微調整回路付	微調整回路付	微調整回路付	微調整回路付	600W
	単相							450W(3並列時)
	単相3線							400W(線間時)
負荷設定		パネル面設定						
負荷切替		ロータリスイッチ+微調整	ロータリスイッチ+ブレーカ投入	ロータリスイッチ+微調整	ロータリスイッチ+微調整	ロータリスイッチ	ロータリスイッチ+微調整	ロータリスイッチ
相数切替 ※1		—	—	—	—	手動	手動	—
負荷端子		M8×2P	M6×2P	M8×2P	M5×3P,M8	M6×6P	M6×6P	M8×3P,M10
操作電源		単相100V						
冷却方式		ファンによる強制風冷(装置下部より吸気して天井面へ排気)						
設置方式		屋内設置、キャスター付(前後輪自在、前輪のみストッパー付)						
所有台数		1	1	2	2	1	1	2
本体寸法(WDH)mm		410×600×810	550×625×630	600×600×700	600×700×850	600×550×900	600×550×900	500×600×800
質量(kg)		52	40	80	100	100	100	66

※1 相数切替: 手動(出荷時に調整又はお客様にて切替)



■ MR-21.6KS
単相AC100V/AC200V-6kW



■ 3MR-210AS-R2
三相オープン△回路-10kW



■ 3MR-212AS-R
三相4線式 AC200V-12kW

レンタル負荷装置

■ ラインアップ 2 / 主要諸元

製品機種	直流模擬負荷装置		交流模擬抵抗負荷装置					交流模擬誘導負荷装置					
	MR-650.123DS	MR-125.460DS	RENT-100SR	RENT-50	RENT-50S	RENT-50S2	RENT-30	3U-42.60KS	3U-42.37KS	3U-210K-42	U-210K-21		
試験相数	直流2線式		三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相/单相/单相3線式	三相専用	单相専用		
周波数			45~65Hz					50Hz/60Hz(切換式)					
試験電圧	三相	DC650V	DC125V	200V/400V	200V/400V	400V	200V	200V	200V/400V	200V/400V	200-220V/ 400-440V (切換選択式)	100-110V/ 200-220V (切換選択式)	
	单相			100V/200V	100V/200V	200V	100V/200V	100V/200V	100V/200V	100V/200V			100V/200V
	单相3線			100V-0-100V	100V-0-100V		100V-0-100V	100V-0-100V	100V-0-100V	100V-0-100V			100V-0-100V
負荷容量	三相	80kW (電流=123A)	57.5kW (電流=460A)	100kW	50kW	55kW	50kW	30.6kW	60kvar	37.87kvar	0~10kvar	0~10kvar	
	单相			50kW	25kW	27.5kW	25kW	15.3kW	30kvar	18.75kvar			
	单相3線			50kW	25kW	27.5kW	25kW	15.3kW	30kvar	18.75kvar			
最小分解能	三相	1kW	125W	100W	125W	1kW	100W	120W	10kvar	125var	-	-	
	单相			50W	62.5W	500W	50W	60W	5kvar	62.5var			
	单相3線			50W	62.5W		50W	60W	5kvar	62.5var			
負荷設定	パネル面/CR-B(注3)	パネル面	連系/CR-B(注3)	TP(注1)	パネル面/CR-B(注3)	TP+F(注2)	TP+F(注2)	連系/パネル面	連系/パネル面	パネル面ダイヤル可変	パネル面ダイヤル可変		
負荷切替	電磁接触器	配線遮断器	電磁接触器	電磁接触器	電磁接触器	ソリッドステートコンタクト	ソリッドステートコンタクト	電磁接触器	電磁接触器	電圧調整器	電圧調整器		
相数切替※1	-	-	手動	自動	-	-	-	手動	手動	-	-		
連系運転	-	-	(有)	(有)	無	無	無	(有)	(有)	無	無		
操作電源	三相200V	单相100V	三相200V	单相200V	单相200V	单相200V	单相200V	单相200V	单相200V	单相100V	单相100V		
冷却方式	ファンによる強制風冷(装置下部より吸気して天井面へ排気)							自然空冷式					
設置方式	屋内設置、キャスター付(前後輪自在、前輪のみストッパー付)												
所有台数	3	1	5	4	1	1	1	2	3	1	1		
本体寸法(WDH)mm	800×950×1,300	550×700×1,330	800×1,000×1,600	800×850×1,600	700×950×1,700	700×950×1,700	650×750×1,150	800×750×1,400	800×750×1,400	700×700×1,300	700×700×1,300		
質量(kg)	256	153	350	300	370	368	210	660	510	333	314		

※1 相数切替:自動(TP制御より選択)/手動(出荷時に調整又はお客様にて切替)

(注1) TP:タッチパネル制御

(注2) TP+F:タッチパネル制御+フィードバック機能付

(注3) CR-B:コントロールBOX



■ MR-125.460DS
DC125V-460A



■ RENT-100SR
AC200V/400V-100kW



■ 3U-42.37KS
AC200V/400V-37kvar



松栄電子工業株式会社
SHOEI ELECTRONICS INDUSTRY

〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1716

TEL: 045-473-5428

https://www.shoeidenshi.com

